

## **Н.264 Мобильный DVR с GPS слежения в Google Earth, 3G, MDR500**

- . Примите предварительный Н.264 Основной профиль видео формат сжатия: высокий коэффициент сжатия, четкие изображения, небольшой диск
- . Принять общий формат файла. Поддержка основной поток H264 игрока на рынке
- . Защита электропитания-офф за видео-контента; обеспечить целочисленность записи, когда произошел сбой питания.
- . +6 В ~ +48 В широкая конструкция напряжения, применяются ко всем видам транспортных средств
- . Поддержка 12V / 2A мощность, может подавать питание на других относительных устройств
- . Модуль GPS Поддержка, может в режиме реального времени записывать скорость транспортных средств и автосалонов времени
- . Функция передачи видео Поддержка 3G (EVDO / WCDMA / TD-SCDMA и т.д. по желанию)
- . Профессиональное программное обеспечение анализа воспроизведения: GPS трек, работать государственных, скорость, черный ящик данных и аудио видеоизображения синхронизированы воспроизведения и т.д.
- . Управление ПО централизованно; поддерживает в режиме реального времени передачу изображений транспортных средств и информации сигнализации и т.д.
- . Малый и изысканный:  
500 серия: в целом размер 177 (L) x41 (H) x147 (Ш) мм; Вес нетто: 1 кг





## Спецификация

|                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пункт                                        | Оборудование и NBSP; параметр                                                                          | Производительность и NBSP; индекс                                                                                                      |
| система                                      | Процессор                                                                                              | Adopt H.264 high performance processor, strong coding and decoding                                                                     |
|                                              | OS                                                                                                     | Embedded & NBSP; реального времени и NBSP; Linux & NBSP; система                                                                       |
|                                              | Система                                                                                                | PAL / NTSC                                                                                                                             |
|                                              | Операция & NBSP; интерфейс                                                                             | Графический & NBSP; меню & NBSP; операция & NBSP; интерфейс(OSD & NBSP; меню)                                                          |
|                                              | Безопасность                                                                                           | Два & NBSP; уровень и NBSP; пароль и NBSP; защиты и NBSP; для & NBSP; администраторов и NBSP и и NBSP, пользователи                    |
| Видео                                        | Видео & NBSP; вход                                                                                     | Вход: & NBSP; 4 & NBSP; CVBS, 1.0V, p-p, 75Ω                                                                                           |
|                                              | Видео & NBSP; выход                                                                                    | Выход: & NBSP; 1 & NBSP; CVBS, 1.0V, p-p, 75Ω                                                                                          |
|                                              | Обзор и NBSP; функция                                                                                  | 1 & NBSP; канал & NBSP; или & NBSP; 4 & NBSP; канал & NBSP; обзор и NBSP; режим                                                        |
|                                              | Видео & NBSP; Стандартный                                                                              | PAL, 25 & NBSP; кадров / с, CCIR625 & NBSP; линия, 50 & NBSP; поле NTSC, 30 & NBSP; кадров / с, CCIR525 & NBSP; линия, 60 & NBSP; поле |
| Аудио                                        | Аудио & NBSP; вход                                                                                     | Вход: & NBSP; 1 & NBSP; канал, MIC & NBSP; вход                                                                                        |
|                                              | Аудио & NBSP; выход                                                                                    | Выход: & NBSP; 1 & NBSP; канал, 100 мВ-500 мВ / 100-500 & NBSP; Ω                                                                      |
|                                              | Выход & NBSP; уровень                                                                                  | 1В & NBSP; ~ 2В                                                                                                                        |
|                                              | Аудио & NBSP; Запись                                                                                   | Синхронное & NBSP; с & NBSP; видео                                                                                                     |
|                                              | Аудио & NBSP; сжатия                                                                                   | G.726                                                                                                                                  |
| Сигнализация                                 | Сигнализация и NBSP; вход                                                                              | 4CH & NBSP; уровень и NBSP; вход                                                                                                       |
|                                              | Сигнализация и NBSP; выход                                                                             | 2 & NBSP; CH & NBSP; уровень и NBSP; выход                                                                                             |
| Связь & NBSP; Интерфейс                      | Серийный & NBSP; порт                                                                                  | Поддержка & NBSP; 2 & NBSP; шт & NBSP; RS232 и NBSP; интерфейс                                                                         |
|                                              | Сеть & NBSP; порт                                                                                      | RJ45 & NBSP; 10M / 100M & NBSP; Ethernet & NBSP; порт.                                                                                 |
| Беспроводной & NBSP; связи                   | 3G                                                                                                     | EVDO / WCDMA / TD-SCDMA и NBSP; (опционально)                                                                                          |
|                                              | 2,5 / 2.75G                                                                                            | GPRS / CDMA / EDGE (опция)                                                                                                             |
| GPS                                          | Support built-in/external GPS module; geographic coordinates, speed etc. can written in the video file |                                                                                                                                        |
| Программное обеспечение и NBSP; модернизация | Поддержка & NBSP; SD & NBSP; карта & NBSP; модернизация                                                |                                                                                                                                        |

## Аксессуары



AV Input Cables



AV Output Cable



Power Cable



IO Cables



Remote Control



GPS Antenna



CD ( Manual & Software Inside)



SD Mobile DVR

Пакет



## Собственный предназначен Скриншот программного обеспечения



## Клиенты во всем мире



Спасибо для ваших поддержек!

Добро пожаловать к Дженни для более подробной информации:

Электронная почта: [jenny@rcmcctv.com](mailto:jenny@rcmcctv.com)

Skype: [rcmcctvsales4](https://www.skype.com/en/contacts/voice/rcmcctvsales4)