Richmor WIFI GPS 3G Carte SD MINI DVR HD voiture mobile MDR300

Caractéristiques principales

- H.264 format de compression principale profil de la vidéo; Appuyer 1 à 4 canaux d'entrée vidéo.
- Adopter 10bit processeur de décodeur vidéo pour assurer la qualité de l'image, et chaque canal vidéo est attaché avec un décodeur vidéo indépendant pour éviter de déranger les uns des autres.
- Conception de qualité industrielle: tous les composants électroniques conformes à la norme industrielle par l'ensemble de la conception, y compris les connecteurs spéciaux dédiés pour DVR mobile.
- GPS intégré, capteur G (en option).
- Built-in module sans fil comme la 3G (EVDO, HSPA, HSDPA), GPRS, WiFi (en option).
- Grâce à la technologie de l'onduleur spécial, le DVR travailler pour un autre 10 à 15 secondes après coupure de courant, qui rend le dispositif arrêté normalement et garder le fichier en toute sécurité
- Enregistrement en temps réel: 100f / s (PAL); 120F / s (NTSC). Résolution d'enregistrement: CIF / 2 CIF / D1 en option,
2CH maximum de soutien D1 + 2CH de CIF.
- Entrée audio 1 canal de soutien, micro 1 canal ou entrée ligne audio compression G.726..
- 4 canaux d'entrée d'alarme / 2voies sortie d'alarme.
- Interface RS232 pour le contrôle à distance; RJ45 10M / port Ethernet 100M.
- Mode d'enregistrement vidéo: Auto, alarme, au moment opportun et l'enregistrement manuel.
- Le format de fichier vidéo est ASF. Le fichier peut être lu par le lecteur multimédia VLC général ou notre personnalisés
logiciel qui supporte une lecture synchrone canal ou les canaux 4

300 Série article

Point & nbsp; NO	Fonction
RCM-MDR300D / 301D	Basic & nbsp; enregistrement
RCM-MDR300DG / 301DG	GPS & nbsp; + & nbsp; G-Sensor
RCM-MDR300SDG / 301SDG	3G & nbsp; GPS & nbsp; G-sensor

RCM-MDR300WDG / 301WDG	3G & nbsp; GPS wifi & nbsp; capteur G & nbsp; Module

Spécification

Processeur / Système	Hisilicon Hi3512 H.264 main profile Linux(2.6)
Sécurité	Deux & nbsp; niveau & nbsp; mot de passe & nbsp; protections & nbsp; pour & nbsp; & nbsp; administrateurs et & nbsp; utilisateurs
Vidéo / Audio & amp; & nbsp; alarme	
Vidéo & nbsp; Entrée / Sortie	Input: 4 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω; Output: 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω
Vidéo & nbsp; flux & nbsp; standard	Standard & nbsp; ISO14496-10
Revi & nbsp; Fonction	1 & nbsp; canal & nbsp; ou & nbsp; 4 & nbsp; canal & nbsp; revi & nbsp; Mode
Audio & nbsp; Entrée / Sortie	Entrée: & nbsp; 4 & nbsp; canal & nbsp; & nbsp; sortie: & nbsp; 1 & nbsp; canal
Audio & nbsp; enregistrement	Vidéo; synchronisée & nbsp; avec & nbsp
Audio & nbsp; Compression	G.726 & nbsp; & nbsp; 5 Ko / s
Alarme & nbsp; Entrée / Sortie	6 & nbsp; canaux & nbsp; entrée, 1 & nbsp; canal & nbsp; sortie
Vidéo & nbsp; enregistrement	
Enregistrement & nbsp; Résolution	D1 / HD1 / CIF, & nbsp; MAX: 2 & nbsp; canaux & nbsp; de & nbsp; D1 & nbsp; et & nbsp; 2 & nbsp; canaux & nbsp; de & nbsp; CIF
Record & nbsp; qualité	1-4 levels, 1 is the highest level and 4 is the lowest level.
Record & nbsp; mode	Default: Auto Record. Other modes: Timed and Alarm Record (Optional)
Record & nbsp; stockage	Maximum support one 32GB SD card and one 2.5 inch hard disk.
Record & nbsp; Recherche	Search Video Record according to record time, record mode and record storage device etc.
Record & nbsp; lecture	Max & nbsp; support & nbsp; 4 & nbsp; canaux & nbsp; la lecture & nbsp; synchrone.
Autres	
Communication & nbsp; Interface	RS232 interface for remote control; RJ45 10M/100M Ethernet port.
Nbsp sans fil &; transfert	Built-in 3G (WEVDO,CDMA200,TD-SCDMA) or optional GPRS,WIFI and EDGE
Module	GPS & nbsp; et & nbsp; G-Sensor & nbsp; construits en
Température / Humidité	Normal & nbsp; Température: & nbsp; 0℃ ~ & Nbsp; 50℃ Chauffage: & nbsp; -25℃ ~ & Nbsp; 50℃ Humidité: & nbsp; 20% & nbsp; & nbsp; 80%

Accessoires

AV Cables

Power Cables

IO Cables

Remote Control

WIFI Antenna

3G Antenna

GPS Antenna

CD (Manual & Software Inside)

Propre logiciel capture d'écran conçu

CE, FCC, ROHS

Les clients à travers le monde

Paquet

Richmor Brand Package Standard Package

Merci pour vos appuis!

Bienvenue au contact Jenny pour plus de détails:

E-mail: jenny@rcmcctv.com **Skype:rcmcctvsales4**