

## **IOS / Android APP Смарт 3G MINI DVR С GPS Для автобус безопасности MDR300**

- 1.H.264 & NBSP; Compression & NBSP;, поддержка и NBSP; 4 & NBSP; Видео & NBSP; & ампер; & NBSP; 2 & NBSP; Audio & NBSP; вход;
- 2.Dopt ADI & NBSP; Профессиональный & NBSP; 10 бит и NBSP; чип & NBSP; видео recorder Процессор;
- 3.Support & NBSP; CIF, HD1 и NBSP; & ампер; & NBSP; D1 & NBSP; записи;
4. REAL & NBSP; время & NBSP; записи & NBSP;: 100fp; & NBSP; поддержка и NBSP; телефон & NBSP; дистанционного Мониторинг;
- 5.Support & NBSP; 2CH & NBSP; D1 + 2CH & NBSP; CIF & NBSP; реальная & NBSP; время и NBSP; воспроизведение;
- 6.High & NBSP; сжатия & NBSP; отношение & NBSP; с & NBSP; четкого и NBSP; изображения;
- 7.Professional car power supply design, support 6-48V DC wide volitage input;
- 8.Unique UPS technology ensures the integrity of record when power failure occurs, even can work for 10-15sec;
- 9.Adopt professional car profile system,encrypt and protect the data;
- 10.Support & NBSP; GPS, и NBSP; G-Sensor, и NBSP; Гироскоп-Sensor & NBSP; модуль;
- 11.Салименты и NBSP; 3G & NBSP; передачи; & NBSP; WiFi & NBSP; беспроводной & NBSP; передачи;
- 12.Support & NBSP; 3G & NBSP; дистанционного ойл светотеневой & NBSP; и & NBSP; выключения преобразователя; & NBSP; поддержку & NBSP; местный & NBSP; и & NBSP; дистанционного & NBSP; PTZ & NBSP; CONTRол;
- 13.Record & NBSP; файл & NBSP; Формат: & NBSP; ASF;
- 14.Industrial design;Aluminium materials,heat-proof ,water -proof & dustproof;
- 15.Рабочая & NBSP; температура: -25C к & NBSP; 70C;
- 16.SD & NBSP; карта & NBSP; хранения, может и NBSP; Supprot & NBSP; 2шт & NBSP; SD & NBSP; карты;
- 17.Demisions120mm \* & NBSP; 112мм \* 40 & NBSP; мм.





## Технические характеристики

|                                    |                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система                            |                                                                                                                   |
| Процессор / Системная              | Hisilicon Hi3512 & NBSP; & NBSP; H.264 Основной профиль и NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; Linux (2,6)               |
| Безопасность                       | Два уровня защиты паролей для администраторов и пользователей                                                     |
| Видео/ Аудио & ампер; Сигнализация |                                                                                                                   |
| Видео вход / выход                 | Вход: 4 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω; Выход: 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω                                                           |
| Видео поток Стандартный            | Стандартный ISO14496-10                                                                                           |
| Ревизия Функция                    | 1 канал или 4 режима Ревизия канал                                                                                |
| Аудио вход / выход                 | Вход: 4 канала Выход: 1 канал                                                                                     |
| Аудиозапись                        | Синхронное с видео                                                                                                |
| Сжатия звука                       | G.726 5KB / с                                                                                                     |
| Тревожные входы / выходы           | 6 каналов ввода; выход 1 канал                                                                                    |
| Запись видео                       |                                                                                                                   |
| Разрешение записи                  | D1 / HD1 / CIF, MAX: 2 канала D1 и 2 канала CIF                                                                   |
| Качество записи                    | 1-4 уровни, 1 является самым высоким уровнем и 4 является самым низким уровнем.                                   |
| Режим записи                       | По умолчанию: Auto Record. Другие режимы: по времени и записи по сигналу (необязательно)                          |
| Запись хранения                    | Максимальная поддержка один 32 Гб SD-карты и один 2,5-дюймовый жесткий диск.                                      |
| Поиск записи                       | Поиск Запись видео в соответствии с рекордно короткие сроки, режим записи и запись запоминающее устройство и т.д. |
| Воспроизведение записи             | Макс поддержку 4 каналов воспроизведения синхронно.                                                               |
| Другие                             |                                                                                                                   |
| Интерфейс связи                    | Интерфейс RS232 для дистанционного управления; RJ45 10M / 100M Ethernet порт.                                     |
| Беспроводная передача              | Встроенный 3G (WEVDO, CDMA200, TD-SCDMA) или дополнительных GPRS, WIFI и EDGE                                     |

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модуль                  | GPS и G-Sensor встроенный                                                                       |
| Температура / влажность | Нормальная температура: 0 ° C ~ +50 ° C Нагреватель: -25 ° C ~ +50 ° C<br>Влажность: 20% до 80% |

## Пакет



Richmor Brand Package



Standard Package

## CE FCC ROHS сертификации



## Мощный Скриншот программного обеспечения







**Электронная почта: & NBSP; jenny@rcmcctv.com & NBSP; & NBSP; & NBSP; &  
NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; Skype: rcmcctvsales4**

**Электронная почта: & NBSP; jenny@rcmcctv.com & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP;  
& NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; Skype: rcmcctvsales4**