

Wi-Fi беспроводной IP-камера RCM-WF101

Основные особенности

- Взгляд мобильного телефона через Интернет по **Удаленный Просмотр**
- Поддержка P2P соединения
- Поддержка WPS маршрутизатора Функция
- Поддержка SD / SDHC Local Storage
- Магнитное основание, легко настроить угол обзора
- Умный MINI Размер



Применение

Дистанционное вид говорил с семьей и т.д. через Мобильный телефон App, цифровой противоугонные, **Настоящее время Сигнализация для вашего дома безопасности**
-Поддержка Android и Iphone Мобильный телефон в режиме реального времени просмотра через WIFI / 3G / 4G сети, удобно для дома, офиса, магазина и т.д.

Specifiation

Пункт	Спецификация
Камеры	
Тип датчика	1 / 4sensor COMS
Минимальная освещенность	0 LUX
Объектив	1MP градусный угол: 120 °, 90 ° опционально
Roating Угол	По горизонтали: 360 °, по вертикали: 30 °
Сжатие	
Сжатие видео	MJPEG
Скорость передачи данных	8 Kbps ~ 4 Мбит

Сжатия звука	G.711
Изображение	
Максимальная & NBSP; Размер	640x480
Рамка	50Hz: 25 кадров в секунду (640x480)
Настройка изображения	Насыщенность, яркость, контрастность регулируется от клиента или веб-браузер
Функция	
Хранение	Поддержка NAS, SD / SDHC
Параметры WIFI	802.11b / G / N, MAX: 30 м
Обсуждение Вернуться & NBSP; Функция	Звуковой сигнал
Цифровой Будильник	Обнаружение движения
Поддержка протокола	TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP / RTSP, PPPoE, SMTP, NTP
Другие	
Температура и влажность	-10 °C ~ 60 °C, влажность и л; [- 250.00] 90%
Электропитание	DC5V
Потребляемая мощность	2W MAX
Размер (мм)	74X48.5X58.5
Вес	100г

Пакет



Richmor Brand Package



Standard Package

CE FCC ROHS сертификации



Спасибо для ваших поддержек!

Добро пожаловать к Дженни для более подробной информации

Электронная почта: jenny@rcmcctv.com & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; Skype: [rcmcctvsales4](#)