# 4CH Мобильный видеорегистратор с функцией UPS 3G GPS WIFI G-сенсор для наблюдения транспортного средства

**Модель: RCM-MDR7000WDG**

## Главная особенность:

1 4 канал HD & ампер; SD карта Мобильный DVR

2 Поддержка 3G, GPS, Wi-Fi, G-сенсор, функция ИБП

3 Поддержка Пульт дистанционного управления PTZ

4 Поддержка в режиме реального времени наблюдения

5 Поддержка HD перезаписаны дней

6 Поддержка резервного копирования и обновить с HD & усилителя; SD карта

7 Самостоятельная recorvery после сброса питания

8 Стабильный структура алюминиевого сплава с амортизатором

## Фотографии:

## Спецификация:

| | | |
|---|---|---|
| **Предметы** | Параметры устройства | Индекс производительности |
| **Имя** | Наименование | 4-канальный мобильный видеорегистратор (HDD & ампер; SD хранения) |
| **Система** | Операционная система | Linux |
| | Интерфейс деятельности | Графические интерфейсы, китайский / английский опционально |
| | Файловая система | Фирменная Формат |
| | Системные привилегии | Пользователь Пароль |

| | | |
|---|---|---|
| **Видео** | Видео вход | 4-канальный SDI Независимый вход: 1.0 В, 75Ω.Both В & ампер; W и цвет Камеры |
| | Видео выход | 1 канал PAL / NTSC Выходной, 1.0 В, 75Ω, композитный видеосигнал |
| | Video Display | 1 Или 4-экран |
| | Видео стандарт | PAL: 25frames / сек; NTSC: 30frames / Sec |
| | Системные ресурсы | PAL: 100 кадров; NTSC: 120 кадров |
| **Аудио** | Аудио вход | Четыре каналы Независимый Входные и NBSP; 500Ω |
| | Аудио выход | 1 канал (4 канала можно конвертировать Свободно) |
| | Основные Выход & NBSP; Уровень | 1.0-2.2V |
| | Искажения плюс шум | ≤-30дБ |
| | Режим записи | Звука и изображения Синхронизация |
| | Сжатия звука | ADPCM |
| **Сигнализация** | Сигнализация в | 6 каналов Независимый вход. Trigger Высокое напряжение |
| | Сигнализация из | 1 каналы Независимый выход |
| | Move Detect | доступно |
| **Сеть Интерфейс** | Провода линии доступа | Может Развернуть Один RJ45 Ethernet порт |
| | Wi-Fi | Может Развернуть One Wifi модуль Inside |
| | 3G | Может Развернуть One WCDMA или CDMA2000 Модуль Inside |
| **Интерфейс GPS** | GPS | Может Развернуть модуль GPS пределами |
| **Продлить интерфейса** | Интерком | Может Развернуть Intercom Модуль Inside |
| | G-Sensor | Может Развернуть G-Sensor Module Inside |
| **Другие** | Потребляемая мощность | DC8-36V & NBSP; 5% & NBSP; & NBSP; ≤10W |
| | Рабочая температура | -20 ℃ ~ +85 ℃ & NBSP; ≤80% |
| | Часы | Встроенные часы, календарь |
| **Упаковка** | Размер продукта | 200 (L) * 160 (Ш) * 62 (H) мм (с держателем) |
| | Чистый вес изделия | 2.2KG (без HDD) |

## Наша CMS coftware приложение




**Для Windows PC в режиме реального времени наблюдения**

**Для IOS & ампер; Android OS Мобильный телефон видеонаблюдения**

## Наша Мобильный проект DVR для автомобилей






## Сертификация:

## Похожие продукты:

SD Mobile DVR with 3G GPS

SD Mobile DVR with WIFI 3G GPS G-Sensor

## Условия сотрудничества:

**Условия оплаты:** T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

**Срок поставки:** В течение 5 рабочих дней после подтвердить платеж.

**Гарантия:** 12 месяцев

**Доставка образом:** DHL, UPS, FedEx, EMS, TNT и т.д.

**Упаковка пути:**

Richmor Brand Package Standard Package

## Послепродажное обслуживание:

1 После Вы получаете наши продукты, мы поможем вам понять, как его использовать.
2 предложение Вы программное обеспечение, если вы используете наш мобильный DVR.
3 Двенадцать месяцев гарантии
4 Во время Наша гарантия, если у вас возникли проблемы, мы можем помочь вам разрешить его.
5 В Наша гарантия, вы можете вернуться к нам, чтобы восстановить ее.

**Примечание: Все квалифицированные возвраты / замены должны руководиться нам, или не будем признавать ваше возвращение не сообщая нам заранее.**

## О нас:

# Richmor

## OEM & ODM Service

## Brasil World Cup Supplier

Inner Tranning after study from Alibaba in July

Technical Tranning For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼

lecturer for Execution